



Mi Router 4C



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES


Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Οδηγίες

Βήμα 1: Σύνδεση καλωδίων



Ενεργοποιήστε το router και στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα Internet (WAN) στο DSL / ενσύρματο / δορυφορικό modem.

*Εάν το δίκτυο Internet είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου Ethernet στον τοίχο, συνδέστε το καλώδιο Ethernet απευθείας στη θύρα Internet (WAN) του router.

Βήμα 2: Ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου



1. Συνδεθείτε στο Wi-Fi χρησιμοποιώντας τηλέφωνο ή υπολογιστή (χωρίς κωδικό πρόσβασης). Το όνομα Wi-Fi βρίσκεται στο πάνελ στη βάση του router.

* Περιμένετε μέχρι να ανάψει η μπλε φωτεινή ένδειξη συστήματος. Αναζητήστε το δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε.

2. Σε αυτό το σημείο, θα οδηγηθείτε αυτόματα στο landing page για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο (εάν δε γίνει αυτό, ανοίξτε το browser που συνοδεύει το σύστημά σας και εισαγάγετε «miwifi.com»

ή «192.168.31.1»)

3. Παρακαλούμε εισάγετε το όνομα

λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον πάροχο Internet και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Επόμενο» (υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης στο Διαδίκτυο, επομένως αυτό το βήμα μπορεί να παραλειφθεί)

* Εάν έχετε ξεχάσει το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας, μπορείτε να τα λάβετε επικοινωνώντας με τον πάροχο Internet.

4. Ορίστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και κωδικό διαχειριστή.



Setting Wi-Fi

Wi-Fi name

Wi-Fi password

Next

A hand icon is pointing at the 'Next' button.



Set admin password

Same as Wi-Fi password ☒

Admin password

Done



Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi ως κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

*Παρακαλούμε περιμένετε έως ότου η φωτεινή ένδειξη γίνει μπλε και σταματήσει να αναβοσβήνει και στη συνέχεια συνδεθείτε ξανά στο Wi-Fi.

Διαχείριση Mi WiFi

Η ιστοσελίδα διαχείρισης είναι miwifi.com και υποστηρίζει βασικές λειτουργίες διαδικτύου. Σκανάρετε τον κώδικα QR, κάντε λήψη της εφαρμογής Mi WiFi και διαχειριστείτε το router σας οποτεδήποτε, οπουδήποτε.



-  QoS
-  Πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
-  Βελτιστοποίηση Wi-Fi
- Περισσότερα χαρακτηριστικά

Συχνές ερωτήσεις

Έχω ολοκληρώσει τη ρύθμιση του δικτύου μου. Γιατί δε μπορώ να συνδεθώ στο Διαδίκτυο;

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να αναζητήσετε το δίκτυο Wi-Fi που ρυθμίσατε με το router σας. Εάν δε μπορείτε να το βρείτε, βεβαιωθείτε ότι το router είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα και ότι έχει ολοκληρωθεί η εκκίνηση.

Βήμα 2: Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο Wi-Fi του router σας, πηγαίνετε στη σελίδα «miwifi.com» και προσπαθήστε να διορθώσετε το πρόβλημα με βάση τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δικτύου.

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για το router μου. Τι πρέπει να κάνω?

Εάν δεν έχετε ορίσει συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης, ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή θα είναι ο ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, οπότε δοκιμάστε να το χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε. Εάν το

πρόβλημα παραμένει, συνιστάται να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο router σας και στη συνέχεια να ρυθμίστε ξανά το δίκτυο.

Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο router μου;

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι το router έχει ολοκληρώσει την εκκίνηση και στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset στη βάση του router για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης συστήματος γίνει πορτοκαλί. Όταν το router ολοκληρώσει και πάλι την εκκίνηση, τότε η επαναφορά έγινε με επιτυχία.

Τι σημαίνουν οι διαφορετικές φωτεινές ενδείξεις στο router;

Πρέπει να υπάρχουν δύο φωτεινές ενδείξεις στο μπροστινό πάνελ, οι οποίες είναι η ένδειξη κατάστασης δικτύου (μπλε φως) και η ένδειξη κατάστασης συστήματος (τρία χρώματα: μπλε, πορτοκαλί και μωβ)



Ένδειξη κατάστασης δικτύου	Ένδειξη με ένα χρώμα (μπλε)
Ανενεργή	Δεν έχει συνδεθεί τίποτα στην εξωτερική θύρα Internet ή υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση
Ενεργή	Κανονική σύνδεση δικτύου
Αναβοσβήνει	Αποστολή ή λήψη δεδομένων
Ένδειξη κατάστασης συστήματος	τρία χρώματα (μπλε, πορτοκαλί και μωβ)
Ανενεργή	Απενεργοποιημένο ή δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα
Πορτοκαλί	Ενημέρωση συστήματος (αναβοσβήνει), εκκίνηση συστήματος (ενεργό, δεν αναβοσβήνει)
Μπλε	Λειτουργεί κανονικά (ενεργό, δεν αναβοσβήνει)
Μωβ	Ασφαλής λειτουργία (αναβοσβήνει), αστοχία συστήματος (ενεργό, δεν αναβοσβήνει)

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR)

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:
40°C

Συχνότητα λειτουργίας (η μέγιστη ισχύς μετάδοσης): 2400 MHz - 2483,5 MHz (20dBm)

Προειδοποίηση έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες: Για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών CE για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί 20 εκατοστά (8 ίντσες) ή περισσότερο μεταξύ του προϊόντος και του ανθρώπινου σώματος.

ΕΞΟΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ:

5V = 1A

Χρησιμοποιήστε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης / οδηγίες χρήσης.

Μοντέλο ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ:

RD0501000-C55-123OGD

Κατασκευάζεται από: Shenzhen

Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Πληροφορίες για απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για

το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

 Με το παρόν, η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο εξοπλισμός τύπου Mi Router 4C, R4CM, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Όνομα: Mi Router 4C

Μοντέλο: R4CM

Κατασκευάζεται από: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Διεύθυνση: 9F, Second Stages, The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Router 4C που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies M.A.E.B.E..

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.

Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα

Χiaomi τα οποία και εισάγει

και διαθέτει στην Ελληνική

αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν

συγκεκριμένα serial numbers

και διαθέτουν στη συσκευασία

τους έντυπο εγγύησης της Info

Quest Technologies. Η Info

Quest Technologies M.A.E.B.E.,

εγγυάται ότι για το χρονικό

διάστημα ισχύος της εγγύησης,

θα καλύπτει με τον τρόπο και τα

μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες

που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies M.A.E.B.E., συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη

περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.

3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν

από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα

της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies M.A.E.B.E..

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργα-

στήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies M.A.E.B.E. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής

βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies M.A.E.B.E. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για

διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών:

Λεωφόρος Κηφισού 125-127,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη
42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης:
211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία
φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρ-
φωσης του προϊόντος που μπο-
ρείτε να βρείτε στα γραφεία της
εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71,
Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική
ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα
<http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συ-
σκευασία του προϊόντος υπάρχει
το σύμβολο απόρριψης τότε δε
θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα, αλλά να το παρα-
δώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλω-
ση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.



RoHS



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Copyright Xiaomi
Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info
Quest Technologies M.A.E.B.E.
2020.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr